

ООО «Пэй Киоск»

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА

PayPPU-700K

Инструкция по установке электронной
контрольной ленты защищенной

АТ013.00.00И17

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Установка ЭКЛЗ	4
2 Замена ЭКЛЗ при исправной работе ККМ.....	5
3 Замена ЭКЛЗ в аварийных ситуациях	8
4 Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ЭКЛЗ	11
5 Оборудование и документация	11

--	--

Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	

Подпись и дата	Изм	Лист	№ докум.
Инв. № подл.	Подп	Дат	
Разраб.			
Пров.			
Н. контр			
Утв			

АТ013.00.00И17

Контрольно-кассовая машина
RayPPU-700К Инструкция по установке
электронной контрольной ленты защищен-
ной

<i>Лит</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
	2	12

1 Установка ЭКЛЗ

1.1 Генеральный поставщик поставляет машину с неактивизированной ЭКЛЗ.

Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается.

1.2 После первичной установки ЭКЛЗ, в паспорте должна быть сделана отметка об установке ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью генерального поставщика, проводившего установку ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату установки.

1.3 Специалист ЦТО после проведения пуско-наладочных работ при фискализации ККМ автоматически активизирует ЭКЛЗ.

Для проверки правильности выполнения указанной операции необходимо распечатать итоги активизации ЭКЛЗ в соответствии с инструкцией налогового инспектора АТ013.00.00 РН (далее – РН). Сверить регистрационный номер ЭКЛЗ в распечатке итогов активизации с номером в паспорте модели ККМ.

1.4 После активизации ЭКЛЗ в паспорте модели должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АТ013.00.00 И17				Лист
					Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

2.4.3 Показания счетчиков ККМ после выполнения процедуры замены указывают в столбце акта «При возврате ККМ из ремонта в организацию».

2.4.4 В графе «а» акта указывают показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККМ (из краткого фискального отчета за период) при:

- выполнении последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- выполнении последней активизации ЭКЛЗ;
- выполнении текущей процедуры замены ЭКЛЗ.

2.4.5 В графе «б» акта указывают показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов за соответствующий период):

- от фискализации до последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- от последней перерегистрации (фискализации) до последней активизации ЭКЛЗ;
- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

2.4.6 В графе «в» акта указывают показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен за период и итогов текущей смены):

- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены;
- за текущую смену.

2.5 ЦТО, проводивший процедуру замены ЭКЛЗ, обеспечивает отправку оформленных при этом актов по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2 в адрес налогового органа. К указанным актам должны быть приложены оформленные на ККМ отчетные документы, на основании которых проводилось заполнение актов.

2.6 После оформления и отправки актов по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2 в адрес налогового органа, представитель ЦТО должен произвести замену ЭКЛЗ в следующем порядке.

2.6.1 Перед снятием ЭКЛЗ с исправной ККМ необходимо выполнить закрытие архива в соответствии с НИ.

2.6.2 При успешном закрытии архива для замены ЭКЛЗ необходимо выполнить следующие действия:

а) выключить ККМ, отключить от сети питания и ПЭВМ. Распломбировать ККМ. Открутить винты крепления устройства печатающего, под-

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

					АТ013.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		6

нять устройство печатающее;

б) отсоединить кабель ЭКЛЗ от разъема ККМ, открутить винты на хомуте для крепления ЭКЛЗ, вынуть ЭКЛЗ;

в) установить новую ЭКЛЗ, подключить ЭКЛЗ к разъему ККМ. Завернуть винты на хомуте для крепления ЭКЛЗ. Установить печатающее устройство ККМ, завернуть винты крепления;

г) подключить машину к ПЭВМ и сети питания. Включить машину. Выполнить активизацию ЭКЛЗ в соответствии с РН;

д) опломбировать машину.

2.7 После активизации ЭКЛЗ, в паспорте должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

2.8 Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая условия хранения ЭКЛЗ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АТ013.00.00 И17				Лист
					Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

3 Замена ЭКЛЗ в аварийных ситуациях

3.1 Необходимость замены ЭКЛЗ возникает при блокировке ККМ, вызванной фатальной аварией в ЭКЛЗ. При этом распечатывается одно из следующих сообщений:

ОШИБКА ОБМЕНА С ЭКЛЗ

или

ОШИБКА ЭКЛЗ 213

или

ОШИБКА ЭКЛЗ 214

или

АВАРИЯ ЭКЛЗ

Или машина возвращает ошибку 214, 213 или 210 по интерфейсу (согласно Руководству программиста ККМ АТ013.00.00 И15).

Необходимо выключить машину и обратиться в ЦТО.

3.2 По обращению пользователя представитель ЦТО должен произвести замену ЭКЛЗ в следующем порядке:

а) распломбировать машину. Открутить винты крепления печатающего устройства, поднять устройство печатающее ККМ;

б) отсоединить кабель ЭКЛЗ от разъема ККМ, отсоединить ЭКЛЗ от корпуса ККМ (ЭКЛЗ крепиться к корпусу двухсторонним скотчем) вынуть ЭКЛЗ;

в) установить новую ЭКЛЗ, подключить ЭКЛЗ к разъему ККМ. Установить печатающее устройство ККМ, завернуть винты крепления;

г) выполнить активизацию ЭКЛЗ в соответствии с РН;

е) опломбировать машину.

3.3 После активизации ЭКЛЗ, в паспорт должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

3.4 Представитель ЦТО должен закрыть архив снятой ЭКЛЗ с помощью специального программного обеспечения при подсоединении ЭКЛЗ к персональному компьютеру. Закрытие архива производится в условиях ЦТО.

3.5 Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанно-

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					АТ013.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		8

